?????? ?????????????? HY-MFY-01

???????? :

????????? ???????? :

??????????
??????????? ???????????
??????? ?????????
??????????? ??????????

??????????

?????? ??????????? ??????, ??????????? ???????, ???????? ??? ???????, ??????? ??? ????????, ???????, ??????????-??????????? ????????, ??????????? ????????, ??????? ??? ?????????, ???????? ???????????? ?????, ??????????-??????????? ??????????? ??????????? ??????, ???????? ??? ??????, ???????? ??? ????, ????????????????? ???????????? ??????????.

??????????? ???????????

1.?????????? ???????? 7-???????? ????????? ??????? ??????? ???????? ? ??????????????.
2.???? ????????? ??????????? ??????????? ??? ????????? ??????? ??????? ? ????????? ??????? ?? ????? ????????????.
3.????????? ????????????? ??????????, ????????????? ?????????? ???????, ???????????, ??????????, ??????????? ???????, ???????? ? ??????.
4.??????? ????????? ??????????? 4, ????????? ????? ????????? ????? ???? ????????? ?????????????, ??????????? ??????????? GMP, ??????? ???????? ??????, ??????, ??????????? ?????.
5.??????????? ????????????? ??????????, ??????????????? ?? ???????? ????????? ???????? SMC, ? ???????, ?????????? ? ???????? ???????.

??????? ????????

??? ??????? ??????? ?? ????????? ?????? ???????, ??????????? ? ????, ??????? ???????? ???????? ?????? ? ??????? ? ????????? ?? ??????? ???? ? ???????, ????? ?????????? ???????????? ???????;
?????????? ????????? ??????, ??????? ??????? ??????? ???????? ????? ?????????? ? ??????? ????????, ? ????????? ?? ??????????? ??????? ? ??????????????? ????? ??????? ????? ?????? ???????, ????? ?????????? ???????????? ???????.

??????????? ??????????

??????? ???????: 0?-90kPa
???????? ???????: 0.5 ?????? (?????, ??? 1 ?????)
??????????: 0.1kpa
???????? ????????? ???????: 0.7MPa (?????????? ????????? ?????)
????? ????????? ???????: 9999 ?????
??????????? ?????? ????????? ??????:
?270??×210 ?? (H) (??????????? ???????????)
?270??×400?? (H) (???????????)

?360??×585 ?? (H) (???????????)
?460??×330 ?? (H) (?????)
??????????: ?????? ??????? ????? ???? ??????????? ?? ?????.
????????? ????????? ???????: ?6?? ????????????? ??????
???????: 450mm(L)×360mm(B)×150mm(H)
??? ?????: 20 ??
??????? ???????????: 5?35?
??????? ?????????: ???????????? ????????? ?? ????????? 85%
??????? ???????: AC 220V 50Hz

????????: GB/T 15171, GBT 27728, ASTM D3078, JJG646
??????????: ????????? ???? ?????? ??????????? ????? ?6 ?? ?????????????? ??????; ?????????? ????????? ????? ?? ????????? ?? ??????? ????????? ???????.
??????????? ????????????: ????, ???????????? ???, ???????????, ???? ???????, ??????????????, ???????????, ?????????? **????????????, ??????????? ????.**